

GHL-Logo Statusanzeige

Einige GHL-Geräte verfügen über ein beleuchtetes Logo, welches mittels einer RGB-LED System-Informationen anzeigen kann.



Es können bis zu 2 Informationen gleichzeitig gemäß nachfolgenden Regeln dargestellt werden:

- die anzuzeigenden Informationen werden gemäß ihrer Priorität ausgewählt
- falls 2 Informationen angezeigt werden sollen, erscheinen diese abwechselnd

Angezeigte Informationen

	Information	Kombinierbar mit weiterer Information	Blinken abschaltbar
Violett blinken	Gerät bootet	Nein	Nein
Rot/Gelb blinken	Fehler: Problem mit Seriennummer oder Sicherheitsschlüssel	Nein	Nein
Rot konstant	Fehler: Speicher defekt	Nein	---
Gelb konstant	Speicher wurde zurückgesetzt – bitte am Gerät bestätigen und damit Steuerung freigeben	Nein	---
Rot blinken	Alarm	Ja	Ja
Gelb blinken	Warnung	Ja	Ja
Grün blinken	Aktivität, z.B. Dosieren oder Wasserwechsel	Ja	Ja
Weiß konstant	Konfiguration LAN/WLAN	Nein	---
Weiß blinken	Verbindungsaufbau zu myGHL	Ja	Ja
Blau blinken	Mit myGHL verbunden	Ja	Ja
Blau konstant	Keine Informationen anzuzeigen	---	---

(die Reihenfolge entspricht der Priorität)

Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Darstellung seinem Wunsch entsprechend anzupassen, er kann unter folgenden Modi wählen:

- Standard – bis zu 2 Informationen werden angezeigt, das Logo kann bei manchen Informationen blinken.
- Standard ohne Blinken – es kann nur eine Information angezeigt werden, das Logo zeigt eine Farbe dauerhaft an.
- Aus – es werden keine Informationen angezeigt, das Logo ist nicht beleuchtet.
- Konstant rot, grün oder blau - es werden keine Informationen angezeigt das Logo ist dauerhaft mit der gewählten Farbe beleuchtet.

Darüber hinaus kann die Helligkeit der Logo-Beleuchtung im Bereich von 20% bis 100% eingestellt werden (im Modus „Aus“ ist die Helligkeit hiervon unabhängig immer 0%).

Systemvoraussetzungen

Die hier beschriebene Funktionalität erfordert mindestens folgende Software- bzw. Firmwareversionen:

	Version
ProfiLux 3 N/T (eX)	6.26
GHL Doser 2 Standalone	1.19
GHL Doser 2 Slave	1.19
Expansion Box 2	2.02
GHL Control Center	1.0.8.3